




Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

Dział Inwestycji
ul. Mariacka 25
70-546 Szczecin
www.zbilk.szczecin.pl

SANTOCKA 4 m. 8



Wskazówki i uwagi.

1. Wymienić przewód zasilający na YDY 3 x 4 mm² w rurce PCV na odcinku tablica piętrowa tabl. licznik. TL-1f do tabl. mieszkaniowej TM (w lokalu nad drzwiami) oraz KO-1.
2. Instalację oświetleniową wykonać przewodem typ YDY 3, 4 x 1,5 mm² 450V, stosować osprzęt 10 A, haki nowe; 3 x łącz. pojedyncze (kuchnia, łazienka, przedpok.); 1 x łącz. świecznikowy (pokój); 1 x przycisk dzwinkowy. Wyłączniki montować na wysokości 1,1m w odległości 10cm od futryny do osi wyłącznika.
3. Gniazda wtykowe pokój YDY 3 x 2,5 mm² 450V, osprzęt 16 A, montować 3 szt. IP 20 oraz 1 szt. IP 44 na h = 0,3 m oraz 1 szt. gn. gospodarcze na min h = 1 m pod włącznikiem światła.
4. Gniazda wtykowe kuchnia YDY 3 x 2,5 mm² 450V, osprzęt 16 A, montować nad blatem roboczym na 3 szt. gn. ogólne IP21 na h=1,1 + jedno gniazdo na h = 2m oraz 2 szt. x gn. dedykowane IP44 (pralka, podgrzewacz) na h = 1,1 m.
5. Wykonać połączenia wyrównawcze.
6. Uruchomić/ wymienić unifon.
7. Instalację podzielić na obwody zabezpieczone osobnymi wył. nadmiar.- prąd. S301 (w tabl. TM):
 - a) oświetlenie i dzwonek modułowy - B 10A
 - b) wyłącznik różnicowoprądowy p 302, 40 A, 30 mA
 - c) gniazda w kuchni - B 16A
 - d) gniazdo w kuchni dedykowane I IP 44 - B 16A
 - e) gniazdo w kuchni dedykowane II IP 44 - B 16A
 - f) gniazda w pokojach - B 16A
 - g) gniazdo łazienka - B 16A
 - h) gniazdo łazienka dedykowane suszarka IP 44 i gn. ogrzewania kuchnia - C 16A
 - i) gniazdo ogrzewania pokój - B 16A
8. Gniazda w łazience 1 szt. gn. ogólne, 1 szt. gn. dedykowane suszarka drabinkowa oba IP44 na wys. Min. 1,1 m.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364. Zachować minimalne odległości od instalacji gazowych i innych. Rozmieszczenie gniazd w przypadku zmiany aranżacji elementów sanitarnych dopasować do aktualnych ustaleń międzybranżowych. Instalację wykonać bez puszek łączeniowych, stosować puszkę głęboką pod osprzętem. Przed zakryciem instalacji zgłosić do odbioru DI tel. 91 488-63-17. Po zakończeniu prac wykonać pomiary elektryczne (wraz z zielonym drukiem ENEA), opisać obwody, zabezpieczenia.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Pawłowski
Inspektor Nadzoru
w branży elektrycznej

Krzysztof Pawłowski
Nr upr. ZAP/0262/OWOE/12