Schemat strukturalny tablicy TM 230 V 50 Hz



Nr obwodu		1	2	3	4	5	6		
Opis aparatów	Licznik	Oswietl. dzwonek	bojler* kuchnia	pralka* kuchnia	gn. wtyk. kuchnia,p.pok.	gn. wtyk. pokój 1	gn. wtyk. pokój 1+2		
Moc		0,78	1,50	2,00	1,80	1,80	1,80		
Przekr. przew.		3,4x1,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2		
Typ przewodu		YDYp450/750V	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-		

UWAGI	Instalacje wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami; stosowac materialy i osprzet dopuszczone do obrotu i posiadajace aprobaty techniczne	Dotyczy	TM	Adres	Pap. J. P. II 35/16
				Nr rys.	2

CREATED USING CADSTD LITE FREEWARE FROM WWW.CADSTD.COM. NON-COMMERCIAL USE ONLY.