




ŁOKIETKA 32 m. 1A



Wskazówki i uwagi.

1. Sprawdzić przewód zasilający na YDY 3 x 4 mm² p/t na odcinku tablica piętrowa TP (tabl. licznik. TL-1f (parter)) do tabl. mieszkaniowej TM (w lokalu przy drzwiach) oraz wymienić KO-1.
2. Instalację oświetleniową wykonać przewodem typ YDY 3, 4 x 1,5 mm² 450V, stosować osprzęt 10 A, haki nowe; 2 x łącz. schodowe (kuchnia); 1 x łącz. świecznikowy (pokój); 1 x przycisk dzwonekowy. Wyłączniki montować na wysokości 1,1m w odległości 10cm od futryny do osi wyłącznika. Przycisk dzwonekowy zgodnie z przyjętym standardem na klatce schodowej.
3. Gniazda wtykowe pokój YDY 3 x 2,5 mm² 450V, osprzęt 16 A, montować 5 szt. IP 20 w tym jedno gniazdo gospodarcze – pod włącznikiem światła.
4. Gniazda wtykowe kuchnia YDY 3 x 2,5 mm² 450V, osprzęt 16 A, montować nad blatem roboczym na 1,1m 2 szt. ogólnych IP 20 i 3 szt. gn. dedykowanych IP44 (kuchenska, podgrzewacz, pralka).
5. Wykonać połączenia wyrównawcze.
6. Uruchomić instalację domofonową / zamontować unifon.
7. Instalację podzielić na obwody zabezpieczone osobnymi wył. nadmiar.- prąd. S301 (w tabl. TM):
 - a) oświetlenie i dzwonek modułowy - B 10A
 - b) wyłącznik różnicowoprądowy p 302, 40 A, 30 mA
 - c) gniazda kuchnia ogólne - B 16A
 - d) gniazdo kuchnia dedykowane I IP 44 - B 16A
 - e) gniazdo kuchnia dedykowane II IP 44 - B 16A
 - f) gniazdo kuchnia dedykowane III IP 44 - B 16A
 - g) gniazda obw. pokój - B 16A
8. Wstawienie kuchenki 2 palnikowej elektrycznej na stabilnej szafce.

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym PN HD 60364. Zachować minimalne odległości od instalacji gazowych i innych. Rozmieszczenie gniazd w przypadku zmiany aranżacji elementów sanitarnych dopasować do aktualnych ustaleń międzybranżowych. Instalację wykonać bez puszek łączeniowych, stosować puszkę głęboką pod osprzętem. Przed zakryciem instalacji zgłosić do odbioru DI tel. 91 488-63-17. Po zakończeniu prac wykonać pomiary elektryczne (wraz z zielonym drukiem ENEA), opisać obwody, zabezpieczenia.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Pawłowski
Inspektor Nadzoru
w branży elektrycznej

Krzysztof Pawłowski
Nr upr. ZAP/0262/OWOE/19